

SMT-i3100/3105 Snabbguide

Lysdiodsstatus



LCD Skärm

Lysdiod









Statusindikator

Indikatorn slås på eller av beroende på vilken status berörd funktion har.






- Lyser rött: Upptagen.
- Blinkar rött: Inkommande samtal (internt)/Du har ett meddelande/Stör Ej.
- Blinkar grönt: Inkommande samtal (externt)

Förklaring av ikoner

Följande ikoner kan visas på LCD skärmen.

Ikön	Förklaring	Ikön	Förklaring
	LAN kabeln är ansluten till PC porten.		'Stör Ej' är aktiverat.
	LAN kabeln är ansluten till LAN porten och systemet är anslutet.		'Sekreteress' är aktiverat.
	LAN kabeln är ansluten till LAN porten men systemet är ej ännu anslutet.		Lyser när du har meddelande i din inkorg.
	'Vidarekoppling' är aktiverat.		Parkeringsläge.

Ringa/Ta emot samtal

Funktion	Förklaring
Att ringa ett samtal	 eller tryck på  knappen och slå önskat nummer.  .
Besvara ett samtal	 eller tryck på  knappen.
Att ringa från en telefonbok	[Phone Book] knappen → [1. Alla] → Välj en person → Välj [Ring] menyn → Telefonen ringer upp.
Ringa ett kortnummer	Slå kortnumret; men håll inne sista siffran i kortnumret ett litet tag.
Ring upp ett tidigare uppringt nummer	[Call log] knappen → välj önskat nummer → Telefonen ringer upp.

Tillgängliga funktioner i viloläge

Funktion	Förklaring
Kontroller missade samtal	När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen → [Samt Log] → [Missade] för att kontrollera numren på de missade samtalen.
Ringsignal	När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen → [Ljud] → [Rington] för att ställa in din ringsignal.
Läsa mottagna meddelanden	När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen → [Medd] → [Inkorg] för att se inkomna meddelanden.
Skicka ett meddelande	När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen → [Medd] → [Nytt medd] för att skicka ett meddelande.
Vidarekoppling	När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen → [VDK] , så sedan numret till den du önskar vidarekoppla telefonen till.
Plocka samtal	När telefonen är i viloläge, välj en av plocka funktionerna genom att trycka på [SVC] knappen.
Stör Ej (DND)	När telefonen är i viloläge, tryck på [SVC] knappen → [STOR EJ] → [TILL/AV] .

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Funktion	Förklaring
Volym	För att höja eller sänka volymen, kan du ändra denna med hjälp av [Vol] knappen. Denna funktion fungerar i lur- och högtalarläge.
Parkering	Tryck på [Hold] knappen under ett samtal. Ett meddelande visas på LCD skärmen. För att återta samtalet, tryck på den "call-knapp" som blinkar.
Koppla ett samtal	Tryck på [Transfer] knappen under ett samtal. När du hör en kopplingston, slå numret till den du vill koppla samtalet till. Om den uppringde ej svarar, eller inte kan ta emot samtalet, tryck på [Transfer] knappen igen för att ta tillbaka samtalet. För att utföra "kopplingen", (om mottagaren svarar) lägg på luren.
Grupplyssning	Under samtal, tryck på [SVC] knappen → [GRUPPLYSSN.] , följt av [OK] knappen. Samtalet hörs nu både i luren och i högtalaren. För att stänga av denna funktion, Välj 'lyssna (AV)' från menyn.
Sekretess	Under samtal, tryck på [Mute] knappen, mikrofonen på telefonen stängs nu av. För att aktivera mikrofonen, tryck på [Mute] knappen igen.
Konferens	Under samtal, tryck på [Conference] knappen. Slå numret till en av deltagarna i konferensen. När denna svarar, tryck på [Conference] knappen för att avsluta detta samtal till det tidigare. För att lägga till ytterligare deltagare till konferensen, upprepa denna procedur.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

För ytterligare information eller säkerhetsinformation om denna modell, kontakta din auktoriserade Samsung-återförsäljare eller den adress som står på bakre omslaget.

Äganderätten till denna handledning tillhör SAMSUNG Electronics Co., Ltd. är skyddad av upphovsrättslagen. Ingen information som finns i denna handledning får kopieras, översättas transkriberas eller dupliceras i någon form utan ett skriftligt medgivande från SAMSUNG. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.